

# Elma 2700X spenningstester med åpen strømtang

Føl spenningen med vibratorfunksjonen



Elma 2700X har alle de samme smarte funksjonene som du kjenner fra Elma X-One, men er med faste måleledninger i ekstra sterk kvalitet. I tillegg er instrumenthuset i en sterkere og mer robust design. Når du måler spenning, vil du legge merke til at Elma 2700X vibrerer når spenning er tilstede.

Elma 2700X er en smart sann RMS multitester, som kombinerer spenningstesteren med en åpen strømtang som er egnet til L-AUS arbeid. Spenningsindikeringen fungerer også uten batterier iht. spenningstesterdirektivet.

Funksjoner:

- Spenningstest, 2 polet med lysdioder 120...1.000V AC/DC
- Spenningsmåling med digital visning 1...1.000V/1.500V AC/DC
- Strømmåling med slank åpen strømtang 0-200A
- Gjennomgangstest
- Motstandsmåling 0-100k $\Omega$
- Polsøker, et-polet spenningstest som indikerer fasen
- Fasefølge-/dreiefelt test, 2 polet for 3 faset nett
- Stort belyst display og høyeffektive lysdioder
- Selvtest- og auto på/av funksjon
- Advarsel med diode ved farlig spenning uten batteri – for L-AUS arbeid.
- Tilfredsstiller spenningstesterdirektivet for kontroll av spenningsløs tilstand
- Kraftige fastmonterte ledninger med utskiftbare målespisser 2/4mm
- Innebygd kraftig lommelykt
- Leveres inkl. belteveske

Elma 2700X tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT IV 600V / IEC 61243-3:2014 og leveres komplett med batterier, måleledninger, brukerveiledning og smart belteveske.

## Tekniske Data:

AC A område:

0.1...200A

AC A opløsning:

0.1A

AC V område:

1...1000V

AC V opløsning:

0.1/1V

Autosluk:

30s

Batteri:

2x1,5V LR03

DC V område:

1...1000V

DC V opløsning:

0.1/1V

Dimensioner:

220x65x40 mm

Display:

LED/LCD

Gennemgangstest:

0...

IEC 61010 Kategori:

Kapslingsklasse:

Modstands område:

Modstands opløsning:

Nettovægt:

TestStrøm A: