

## Ultra Advanced 12W A-Ram kit, komplett set med A-Ram och kommunikation



Ultra-serien vänder sig till den professionella användaren och erbjuder naturligtvis alla de gängse sökprinciperna som djupmätning och sökning på standardfrekvenser. Men utöver det erbjuder Ultra användardefinierbara frekvenser i en skala från kraftigt penetrerande lågfrekvens till aggressivt inducerande högfrekvenssökning och max/min signalsökning. Dessutom gör den nytvecklade, extremt snabba hårdvaran att du aldrig mer behöver tvivla på om du går åt rätt håll eller inte. "Kompassen" på skärmen reagerar blixtnabbt och visar på en splitsekund om du flyttar dig från kabeln.

Som något helt unikt har "Advanced" modellen frekvensvärdering och trådlös förbindelse mellan sändare och mottagare. Dvs, att användaren kan få en online-mätning på om den valda frekvensen störs av utifrånkommande signaler och kan även på flera hundra meters avstånd från sändaren, skifta sändarfrekvensen till en mer avpassad. Det är extremt tidsbesparande vid sökning på större avstånd.

Vatten i en kabelskarv, skadad isolering efter grävarbete eller bara tidens tand? Inga problem. Med A-Ramen kan kabelfel i mark hittas i all slags terräng. Enkel indikering med pilar talar om för dig var felet är, tills du står rakt ovanför felet. Du kan tjäna pengar på att peka och låta andra gräva, eller du kan själv spara pengar på att inte gräva på fel ställe- Du bestämmer själv. Ultra Advanced 12W A-Ram kit levereras komplett och klar för användning, med Ultra Advanced mottagare, 12W Advanced sändare, A-ram, anslutningskablar, jordspettset samt en praktisk och robust transportväska.

### Tekniska Data:

Sökmetoder och :  
frekvenser mottagare:  
:

Kraft (50/60/100/450Hz), Radio (15...60kHz),  
Sändare/sond (512/640/3140/8192/32768/

:	33768Hz och 83,1/200kHz) samt 22 valfria frekvenser
<b>Antennkonfiguration:</b>	Peak, dubbel peak, minimum, total
<b>Frekvenser sändare:</b>	512/3140/8192/32768 Hz och 83,1/200kHz
:	samt 12 användardefinierbara frekvenser
<b>Sändareffekt, 5 nivåer:</b>	Upp till 12W
<b>Djup:</b>	Upp till 6 meter
<b>Noggrannhet djupmättn.:</b>	5% av sök djup
<b>Batterier (mottagare):</b>	2 st. D 1,5V (exkl.)
<b>Batterier (sändare):</b>	10 st. D, 1,5V (exkl.)
<b>Kapsling mottagare:</b>	IP65
<b>Kapsling sändare:</b>	IP65
<b>Vikt mottagare:</b>	2,18kg (inkl. batterier)
<b>Vikt sändare:</b>	3,5kg (inkl. batterier)

## Tilbehör

EAN	E-NR	Produkt
-----	------	---------