

Ideal SureTrace 61-959 kit

- inkl. batteripakke, induktiv tang og TL958-EU lednings sæt.



IDEAL SureTrace er en ny komplet kabelsøger, for søgning/lokalisering af bl.a. sikringer og skjulte installationer (også i jord). Sættet består af en senderenhed, der både kan bruges på installationer med og uden spænding (0-600V), samt en modtager med justerbar følsomhed.

Ved tilslutning til et spændingsførende kabel, er det muligt at følge/identificere kablet mod forsyningen, også i jord. Senderen vil indikere om den arbejder på en installation med eller uden spænding.

Modtageren har et tydeligt display, hvor det indikeres, hvor kraftigt et signal den opfanger med visning på en bargraf, digital visning, samt ved lydsignal. Det er mulighed at vælge i mellem tre niveauer af følsomhed, dette sikrer en præcis søgning og derved kan f.eks. sikringer i tavler identificeres helt nøjagtigt.

Med dette sæt, er der mange anvendelsesmuligheder. Bl.a. søge og følge kabler i vægge, loft og gulve, finde gruppeafbrydere, identificere et bestemt kabel iblandt mange, følge kabler i jord i visse tilfælde (testeren er ikke en decideret jordkabelsøger) m.m.

Leveres inkl. en signaltang & batteripakke, der giver mulighed for at inducere søgesignalet over i installationen, uden elektrisk kontakt.

IDEAL SureTrace opfylder IEC 61010-1 KAT III 600V og leveres komplet i taske inkl. prøveledninger, krokodillenæb og betjeningsvejledning.

Tekniske Data:

Sender:

Spænding:

0 - 600V AC/DC

Søgefrequens:

32kHz

Batterier:

4 stk. AA batterier, inklusiv.

Mål:**Vægt:**

5,25kg

Modtager:**Søgedybde:**

Op til 4,5meter

Batterier:

3 stk. AA batterier, inklusiv.

Mål :

185 x 70 x 25mm

Vægt:

260g

Tilbehør**EAN**

5706445471058
5706445471065
5706445500499

EL-NR

6398932224
6398932253
8798339425

Produkt

IC-958 Induktiv tang for Ideal SureTrace
BP-958 Batteripakke for Ideal SureTrace
HT Testledning med Schuko-stik