

Metrel Eurotest 61557 Multi-installasjonstester

– Med effekt-/harmonisk analyse, minne og Windows programvare



EAN 5706445480012 / E-NR 8022585

Metrel Eurotest 61557 er en avansert installasjonstester som byr på mange spendende muligheter, bl.a. en ny brukervennlig Windows software, effekt-/harmonisk analyse. Instrumentet er ideelt til måling/kontroll etter den nye NEK 400 og tester alle nødvendige parametre for el-installatøren.

Egenskaper:

- Måler kortslutningsstrøm /loopimpedans både fase/null og fase/fase opp til 3.85kA avhengig av nettsystem, for beregning av min/maks kortslutningsstrøm.
- Måler alle former for jordmotstand både 2-, 3- og 4-polet og med tenger for beregning av overgangsmotstand og jordens ledningsevne (tilbehørssett bestilles separat).
- Tester automatisk alle typer HFI/HPFI jordfeilbrytere for reaksjonstid, utløsestrøm, berøringsspenning og jordmotstand.
- Spesial ohmmeter for måling på utligningsforbindelser og beskyttelsesledere.
- Isolasjonstester med 50, 100, 250, 500 og 1000V prøvespenning.
- Energianalyse, analyserer strøm, effekt, spenning m.m. (Strømtang bestilles separat).
- Harmonisk analyse, måler harmonisk forvrengning opp til 21. harmoniske svingning.
- Innebygd hukommelse og mulighet for tilkobling av printer og kommunikasjon med PC.

Metrel Eurotest 61557 tilfredsstillende IEC 61010-1 KAT III og leveres komplett i veske inkl. Windows programvare(XP, Vista, 7 32/64Bit), måleledninger og Norsk brukerveiledning.



Tekniske Data:

Jordmotstand 2, 3, 4-polet:

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Måleområde : | 0-100-1000-2000Ω |
| Oppløsning / Målestrøm : | 0,01-0,1-1Ω / 10mA |
| Loop Impedans: | 0,11 - 2000Ω |
| Motstand : | 0-10-100-2000Ω |
| Oppløsning / Målestrøm : | 0,01-0,1-1Ω / 23..40A |
| Linje Impedans: | 0,11 - 2000Ω |
| Isolasjonsmåling: | |
| Måleområde : | 0-2-20-200-1000MΩ |
| Oppløsning : | 0,001-0,01-0,1-1MΩ |
| Målestrøm : | > 1mA |
| Testpenning : | 50-100-250-500-1000V |
| Lavohm måling: | |
| Område : | 0-20Ω |
| Oppløsning / Målestrøm : | 0,01Ω / >200mA |
| FI/HFI/HPFI type A, AC og selektive: | |

| | |
|-------------------------|---|
| Merkestrøm : | 10,30,100,300,500, 1000mA |
| Utkoblingstid : | 0-1000ms |
| Berøringsspenning : | 0-100V |
| Harmonisk forvrengning: | 1`-21` harmoniske |
| Spenning/ Strøm : | 0-440V / 0-200A med tang (Bestilles separat) |
| Generelt: | |
| Minne : | 3000 målinger |
| Batterier : | 4x1,5V LR14 (ekskl.) |
| Mål : | 265x110x185 mm |
| Vekt : | 2,1 kg |

Tilbehør

| EAN | E-NR | Produkt |
|---------------|---------|---|
| 5703317400024 | 8023393 | Sikring Til Eurotest 61557 |
| 5703317400192 | 8062667 | Sikring 315mA, 5x20mm, 250V |
| 5703317459954 | 8022856 | Måleledning 2711 Silikon 200 cm Rød |
| 5703317459961 | 8022857 | Måleledning 2711 Silikon 200 cm Sort |
| 5703317460080 | 8024245 | 5004-R Krokodillekl. 4mm Rød |
| 5703317460097 | 8024246 | 5004-S Krokodillekl. 4mm Sort |
| 5703317460103 | 8024247 | 5004-BI Krokodillekl. 4mm Blå |
| 5706445111398 | 8062866 | Elma koffert #50, kraftig universal |
| 5706445290048 | 8023601 | Mn08 Strømtangadapt. |
| 5706445320219 | 8022880 | Målepinne 490 med sikring 10A-600V/50kA Sort |
| 5706445320226 | 8022879 | Målepinne 490 med sikring 10A-600V 50kA Rød |
| 5706445320585 | 8024249 | 5004-Gr Krokodillekl. 4mm Grønn |
| 5706445320592 | 8024472 | Magnettestprobe 606 , Ø6,6mm |
| 5706445320769 | 8023907 | Elma Easy-Iso SN48 |
| 5706445320813 | 8024424 | Teleskop testprobe, 49...85cm |
| 5706445320820 | 8024425 | Teleskop testprobe, 92...170cm |
| 5706445320868 | 8062807 | Elma kabeltrommel, Gul, 50m, 1,0mm ² |
| 5706445320875 | 8062808 | Elma kabeltrommel, Gul, 100m, 1,5mm ² |
| 5706445320974 | 8062849 | Jordspyd, 420mm, ø12mm |
| 5706445480036 | 8023606 | A1018 Tangadapt. til Eurotester |
| 5706445480043 | 8023607 | A1019 Tangadapt. til Eurotester |
| 5706445480050 | 8023751 | Jordspydsett S2001 Til Eurotest |
| 5706445480166 | 8023738 | A1021 Universal Testkabel 4 Leder. til Eurotest |
| 5706445480296 | 8023761 | A1011 Universal Testkabel 3 Leder. til Eurotest |
| 5706445480302 | 8023721 | Måleledningssett inkl. 3 leder, pinner og klemmer |
| 5706445480395 | 8023736 | Metrel A1005 søkeprobe til Eurotest 61557 |
| 5706445480401 | 8022417 | Metrel A1119 Lux Probe Eurotest 61557 |
| 5706445480449 | 8022913 | Metrel A1111 3Fase Adapt. |
| 5706445480456 | 8023765 | Elma P2 Testelektrode |
| 5706445480470 | 8023735 | Eurotest A1002 spissadapter Trip com. |
| 5706445480487 | 8030437 | Målepinne, Grønn, L=140mm Eurotest |
| 5706445480524 | 8030439 | Målepinne, Blå, L=140mm Eurotest |
| 5706445480531 | 8030436 | Målepinne, Sort, L=140mm Eurotest |
| 5706445480555 | 8022916 | Metrel A1143 Kortslutt Måler |
| 5706445480753 | 8062410 | Jordspydsett S2026 til Eurotest |
| 5706445480838 | 8062818 | A1199 RO adapter, 4 leder jord-resistivt |
| 5706445480845 | 8030451 | Målepinne, Rød, L=140mm Eurotest |
| 5706445480852 | 8022467 | Metrel USB RS232 Adapter, A1171 |
| 5706445481002 | 8024326 | Eurotest A1170 Plug Commander |
| 5706445481019 | 8024392 | Eurotest Testledning med Schuko-stikk, A1053 |
| 5706445481163 | 8023652 | Metrel veske A1006 - 61557+PQA Mi2x92 |
| 200200 | 200200 | Kalibrering av installasjonstester |

