

# Elma 6100BT IP65 sann RMS Multimeter med Bluetooth

Gratis APP og innebygd kraftig LED lommelykt

EAN 5706445840472 / E-NR 8023706

Elma 6100BT er et robust sann RMS AC/DC minimultimeter med innebygd Bluetooth funksjon. Instrumentet måler strøm, spenning, frekvens, kapasitans, motstand og gjennomgang.

I tillegg har instrumentet et spesielt område for ekstern strømtang og mulighet for måling helt opptil 3000A med fleksibel strømtang (ElmaFlex 430).

Med Bluetooth funksjonen og gratis APP Elma Link som finnes både til iOS og Android blir Elma 6100BT til et sikkert og smart dokumentasjonsverktøy. Overfør display direkte til din Android/iOS enhet og foreta målinger i sikker avstand fra farlig spenning. Se og ta opp alle målinger, kurver og grafer direkte på telefonen. Lagre og tilknytt bilde og kommentar til målingen og del f.eks. via mail.

Elma 6100BT har et stort belyst display, og har integrert en kraftig LED lommelykt, datahold maks/min og auto av. Instrumentet tilfredsstiller EN61010-1 KAT III 600 V og leveres inkl. måleledninger, batterier og brukerveiledning.



## Tekniske Data:

Spenning AC/DC:	0-600m-6-60-600V
Nøyaktighet:	±1,0% + 5D, DC: ±1,0% + 3D
Motstand:	0-600-6k-60k-600k-6M-60MΩ
Frekvens:	10Hz-10MHz
Kapasitans:	0-60n-600n-6μ-60μ-600μ-000μF
Display:	3 6/7 siffer
Maks visning:	6000
Batteri:	2x1,5V LR03 (inkl.)
Mål:	121x67x35 mm
Vekt:	190 g

## Tilbehør

EAN	E-NR	Produkt
5706445840496	8023714	ElmaFlex 430 fleksibel strømtang