

EZiCAT i550 Mottaker- Kabelsøker med mulighet for dybdemåling

EAN 5706445900077 / E-NR 8030306

Finn og følg enkelt kabelen effektivt, eller sjekke om det er strømførende ledninger før du graver og unngå kostbare kabelbrudd.

EZiCAT i550 er en fantastisk effektiv all-round-kabel lokator, som i tillegg til standard frekvenser 50/60 Hz og radiofrekvenssøking, kan søke et 8 eller 33 kHz søke signal ved hjelp av sender/probe (Alternativer se "Tilbehør" fanen over eller "Kabelsøkerset" - menyen til venstre). Kabelsøkeren leveres i robust kabinett i IP54.

Ideelt instrument for elektrikeren, gartner og entreprenøren som ønsker et enkelt søk på spenningsførende ledninger. Leveres komplett og klar til bruk med batterier og brukerveiledning.



Tekniske Data:

Søkemotoder og frekvenser mottaker:	Kraft (50/60Hz), Radio (15...60kHz), Transmitter/sonde (8 og 33kHz), Auto (Kraft og Radio)
Søkybde:	Opptil 3 meter
Nøyaktighet dybdemåling(Kun ved bruk av sender):	10% av søkybde
Batterier:	6 stk. AA 1,5V (Inkl.) (Ca. 40 timer)
Kapsling:	IP54
Vekt:	2,7kg (inkl. batterier)

Tilbehør

EAN	E-NR	Produkt
200330	200330	Kalibrering kabelsøker
5706445900367	8030314	EZiROD 30 signalslange m 12mm sonde for EZiTEX/Ultra
5706445900374	8024203	EZiROD 50 m signalslange m 8mm sonde for EZiTEX/Ultra
5706445900381	8024204	EZiROD 80 m signalslange m 8mm sonde for EZiTEX/Ultra
5706445900398	8030313	EZiSonde Ø38mm 8/33 kHz for EZiTEX/Ultra
5706445900404	8030312	EZiTEX Signaladapter til stikkontakt
5706445900459	8062769	EZiTEX Signaltang Ø 100mm
5706445900541	8024074	PL18-33 18mm Transmitter sonde 33kHz