

IDEAL SureTrace – Kabel-/ sikring og installasjonssøker - kit 61-957

Kabel søkeren fungerer kun på TN-Nett ved spenningsatt nett

EAN 5706445471041 / E-NR 8062199

IDEAL SureTrace er en komplett kabelsøker for søking og lokalisering av bl.a. sikringer og skjulte installasjoner (også i jord). Settet består av en senderenhet, som kan benytte på både spenningsatte og spenningsløse installasjoner (0-600V), og en mottager med justerbar følsomhet.

Ved tilkobling på en spenningsførende kabel, er det mulig å følge/identifisere kabelen mot forsyningen, også i jord. Senderen vil indikere om den er tilkoblet en installasjon med eller uten spenning.

Mottakeren har et tydelig display som indikerer hvor kraftig signalet er med visning både i digital visning, bargraf, og ved lydsignal. Det er også mulig å velge mellom tre nivåer av følsomhet som sikrer en presis søking av f.eks. sikringer i tavler.

IDEAL SureTrace settet har mange anvendelsesmuligheter. Man kan bl.a. søke og følge kabler i vegg, loft, gulv, sikringer, identifisere en bestemt kabel m.m.

Testeren er særdeles godt egnet for søking av brudd på signalkabelen til robotklipper som ligger i bakken.

Som ekstra tilbehør kan det leveres en ekstra batteripakke som gir et ekstra kraftig signal når det søkes på spenningsløs installasjon. Som tilbehør kan det bestilles en signaltang, som overfører signalet på kabelen uten elektrisk kontakt.



Tekniske Data:

Sender:

Spenning: 0 - 600V AC/DC

Søkefrekvens: 32kHz

Batterier: 4 stk. AA batterier, inkl.

Mål sender : 185 x 80 x 40mm

Vekt sender: 435g

Mottaker:

Søkedybde: Opptil 4,5meter

Batterier: 3 stk. AA batterier, inkl.

Mål mottaker : 185 x 70 x 25mm

Vekt mottaker: 260g

Tilbehør

EAN	E-NR	Produkt
5706445500499	8024391	HT Testledning med Schuko-stik
5706445481408		Jordspyd, 240mm x ø9mm

