

# Metrel A1507 automatisk 3 faset adapter

## Raskere test med automatisk omskiftning

EAN 3831063429852 / E-NR

Metrel A1507 er en 3 faset adapter med automatisk omskiftning hvor testsekvensene utføres vesentligst raskere med din Eurotester (MI3152 og 3155). Når du tilkobler din Eurotester til A1507, slipper du å flytte måleledningene mellom testene. A1507 reduserer tidsforbruket og høyner sikkerheten ved å begrense håndtering og montasje av måleledninger.

Flere og flere installasjoner krever mer omfattende test, f.eks. isolasjonstest mellom alle ledere, ikke bare én test fra spenningsførende ledere til jord. Du må da utføre 10 tester på en 5-leder, bare for isolasjonstesten og krever at måleledningene flyttes flere ganger under testen. Bruk den innebygde testsekvens eller bygg en autosekvens av ubegrenset lengde (kun MI3155) og trykk test én gang. La deretter A1507 stå for omskiftningene og foreta isolasjonstest, fasefølgetest, konduktivitet, kortslutningsmålinger loop/line, RCD test med flere, med ét trykk på én knappen, også på 3-fasede installasjoner.

Metrel A1507 leveres klar til bruk, inkl. lader, oppladbare batterier, måleledninger, målepinner, krokodilleklemmer, brukerveiledning og kalibreringsbevis.



### Tekniske Data:

Kompatible tester:	Spenning, Fasefølge, Isolasjonsmotstand, Kontinuitet, Jordmotstand, RCD, Loop, Line
Kommunikasjon til Eurotest:	Bluetooth
Elektrisk sikkerhet 61010:	KAT IV300V, KAT III 600V
Kapslingsklasse:	IP54
Arbeidstemperatur:	0°C...40°C
Forsyning:	3 stk. AA 1,5V (Inkl.)
Mål:	13x7x20cm
Vekt:	600g