

## Kewmate 2012RA – TRMS-multimeter med 120A AC/DC öppen strömtång


EAN 5706445250967 / E-NR 4203036

Kewmate 2012RA är en av toppmodellerna inom serien av smidiga fickmultimetrar med öppen strömtång. Instrumentet har nu nya funktioner såsom TRMS-avkänning, automatisk DC nolljustering samt en ny och större tång som kan mäta upp till 120A AC/DC.

Kewmate 2012RA har en stor lättavläst display med analog bargraf, den mäter spänning, ström, resistans, genomgång, frekvens och är utrustad med automatiskt områdesval, datahold och autoavstängning. Instrumentet kan förvaras i fickan och den levereras med en kraftig skyddskåpa där testledningarna och strömtången skyddas väl. Instrumentet uppfyller IEC 61010-1 KAT III 300V och levereras komplett med testledningar, batterier, skyddskåpa och manual.

Tillbehör: Väska

Reservdelar (finns under tillbehör): Spänningsladd och strömsladd.



### Tekniska Data:

Spänning DC:	0-600mV-6-60-600 V
Spänning AC:	0-6-60-600 V
Ström AC/DC:	0,01-60-120.0A (med strömtång)
Resistans:	0-600-6k-60k-600k-6M-60M $\Omega$ ;
Frekvens:	0-10-100-1000-10k-100k-1000k-10MHz
Kapacitans:	0-40n-400n-4 $\mu$ -40 $\mu$ F
Tångvidd:	$\varnothing$ 12 mm
Max visning:	5999
Batteri:	2x1,5V LR03 (inkl.)
Mått:	126x87x21 mm
Vikt:	210 g

### Tilbehör

EAN	E-NR	Produkt
5706445250158	4210696	Väska till KEWMATE 2000/2001/2012
5706445250288	4290732	Testledningar till KEW MATE 2000/2001/2012R
5706445250486		Tång till Kewmate 2012R