

Elma BM789 multimeter, TRMS i slankt design spækket med funktioner og høj båndbredde



Elma BM789 er et slankt multimeter med høj båndbredde på hele 100kHz og sand RMS målinger. Auto Check er en intelligent funktion, som automatisk detekterer og vælger AC spænding, DC spænding samt gennemgangstest/modstand. Alt hvad du skal gøre er, at tænde instrumentet og måle. Low Z er spændingsmåling med lav impedans, det vil sige, at målepunktet belastes og dermed sikres det at den ægte spænding måles og spøgelsesspænding aflades. Desuden har Elma BM789 avanceret VFD (Variable Frequency Drive) funktion, som betyder at den kan måle nøjagtig spænding efter f.eks. frekvensomformere og andet effekt-elektronik, hvor standard multimeter må give fortabt.

Instrumentet har indbygget berøringsfri detektering af elektriske felter, som bl.a. kan bruges til at detektere elektromagnetiske felter fra EDB skærme eller som berøringsfri polsøger. Elma BM789 måler bl.a. sand RMS strøm, spænding, modstand, frekvens, kapacitet, gennemgang, temperatur og meget andet.

Elma BM789 har belyst display med analog bargraph for nem og hurtig aflæsning. Instrumentet er forsynet med automatisk/ manuelt områdevalg, relativmåling, Peak hold, min/max, datahold samt intelligent auto power off.

Instrumentet er meget sikkert og robust, på trods af det slanke design og er forsynet med højeffektive sikringer og opfylder IEC 61010-1 KAT III 1000V & KAT IV 600V for højeste sikkerhed. Elma BM789 leveres komplet inkl. gummikappe, prøveledninger, temperaturføler (trådføler -50 til +250°C), batteri og dansk betjeningsvejledning.

Tekniske Data:

Spænding:

600,00mV...1000.0V AC/DC

Funktioner:

AC; DC; AC+DC; VFD

Strøm:

600.00µA...10.000A AC/DC

Modstand:**Kapacitet:****Frekvens:****Temperatur:****Diodetest/Duty/Cycle:****Gennemgangstest:****Båndbredde:****Display:****Max. visning:****Batteri:****Dimensioner:****Vægt:****Tilbehør**

EAN	EL-NR	Produkt
5706445410446 200100	6398910084	Elma BMH-02 Magnet for Elma BM78x serien
5703534830307	8798324045	Kalibrering af multimeter op til 5 cifre
5706445140169	6398167251	Prøveledningssæt m. ø2/4mm Universaltaske Elma maxi