

IDEAL SureTrace – Kabel-/ sikring og installationssøger - kit 61-957

EAN 5706445471041 / EL-NR 6398932208

IDEAL SureTrace er en ny komplet kabelsøger, for søgning/lokalisering af bl.a. sikringer og skjulte installationer (også i jord). Sættet består af en senderenhed, der både kan bruges på installationer med og uden spænding (0-600V), samt en modtager med justerbar følsomhed.

Ved tilslutning til et spændingsførende kabel, er det muligt at følge/identificere kablet mod forsyningen, også i jord. Senderen vil indikere om den arbejder på en installation med eller uden spænding.

Modtageren har et tydeligt display, hvor det indikeres, hvor kraftigt et signal den opfanger med visning på en bargraf, digital visning, samt ved lydssignal. Det er mulighed at vælge i mellem tre niveauer af følsomhed, dette sikrer en præcis søgning og derved kan f.eks. sikringer i tavler identificeres helt nøjagtigt.

Med dette sæt, er der mange anvendelsesmuligheder. Bl.a. søge og følge kabler i vægge, loft og gulve, finde gruppeafbrydere, identificere et bestemt kabel iblandt mange, følge kabler i jord i visse tilfælde (testeren er ikke en decideret jordkabelsøger) m.m.

Som ekstra tilbehør kan der leveres en signaltang & batteripakke, der giver mulighed for at inducere søgesignalet over i installationen, uden elektrisk kontakt.

IDEAL SureTrace opfylder IEC 61010-1 KAT III 600V og leveres komplet i taske inkl. prøveledninger, krokodillenæb og betjeningsvejledning.



Tekniske Data:

Sender:

Spænding: 0 - 600V AC/DC

Søgefrekvens: 32kHz

Batterier: 4 stk. AA batterier, inklusiv.

Mål : 185 x 80 x 40mm

Vægt: 435g

Modtager:

Søgedybde: Op til 4,5meter

Batterier: 3 stk. AA batterier, inklusiv.

Mål : 185 x 70 x 25mm

Vægt: 260g

Tilbehør

EAN	EL-NR	Produkt
5706445471058	6398932224	IC-958 Induktiv tang for Ideal SureTrace
5706445471065	6398932253	BP-958 Batteripakke for Ideal SureTrace
5706445481408	6398915843	Jordspyd, 240mm x ø9mm, A1022
5706445471249	6398932321	Ideal SureTrace 61-959 kit m. tang & batteripakke

