

# Metrel MI2093 Line Tracer - Kabel- og installationssøger

EAN 5706445480180 / EL-NR 6398915885

Metrel MI2093 Line Tracer er et komplet kabelsøgersæt, for søgning/lokalisering af skjulte kabler og ledninger.


Sættet består af en senderenhed der både kan bruges på installationer med og uden spænding, samt en modtager med justerbar følsomhed.

Senderen er batteridrevet og kan bruges til at søge/følge kabler både med og uden spænding. Line Tracer finder let en evt. afbrudt leder, afbrydere, dåser osv. Ved tilslutning til et spændingsførende kabel, er det muligt at følge/identificere kablet mod forsyningen. Senderen vil indikere om den arbejder på en installation med eller uden spænding, samt om batterispændingen er lav.

Modtageren indikerer hvor kraftigt et signal den opfanger med udslag på en diodebar samt ved lydsignal. På modtageren er der mulighed for at vælge i mellem tre niveauer af følsomhed, dette sikrer en præcis søgning. Med den specielle selektive/højfølsomme probe kan sikringer i tavler identificeres helt nøjagtigt.

Med dette sæt er der mange anvendelsesmuligheder bl.a. søge og følger kabler i vægge, loft og gulve, finde gruppeafbrydere, identificere et bestemt kabel iblandt mange, finde kortslutninger, jordfejl og afbrudte ledere m.m.

Metrel MI2093 Line Tracer opfylder IEC 1010-1 KAT III og leveres komplet i taske inkl. prøveledninger, selektiv probe og betjeningsvejledning.



## Tekniske Data:

Rækkevidde:	Op til 2000 meter
Søgedybde:	Op til 1 meter
Arbejdsfrekvens:	10,6kHz moduleret med 4Hz
Arbejdstemperatur:	0..+40°C
Sender:	
Spænding:	30 – 300V AC
Batteri:	4x1,5V LR06 (ekskl.)
Mål:	80x50x150 mm
Vægt:	300 g
Modtager:	
Batteri:	9V 6F22 (ekskl.)
Mål:	45x45x210 mm
Vægt:	150 g

## Tilbehør

EAN	EL-NR	Produkt
5706445480326	6398915335	Metrel A1561 kabel for stømtang
5706445480746	6398915351	Metrel A1069 Mini strømtang
5706445480043	6398915102	Metrel A1019 generatorstrømtang

