

## Elma 2100X – KAT IV digital spenningstester

- Spennings-, gjennomgangs- og fasefølgetester



Elma 2100X er en spennings-/gjennomgangstester for ekstra høy sikkerhet og med mange smarte detaljer. Bl.a. lang fleksibel ledning, smart fastgjørelse av målepinner med avstand så de passer direkte i stikkkontakten. Prober med både 2 og 4mm diameter og integrert beskyttelseshette med oppbevaringslommer for prober.

Elma 2100X har både digitalt display og lysdiode og mange ekstra funksjoner, som gjør det daglige arbeidet enklere og mer sikkert. Instrumentet har fullautomatisk bytting mellom de forskjellige funksjoner og spenningsindikeringen virker også uten batterier.

- Spenningstest, 2 polet med lysdioder (12-690V AC/DC)
- Kraftig lydindikering ved Spenningstest
- Spenningsmåling med digital visning (7-800V AC/DC)
- Polsøker, 1-polet spenningstest som indikerer fasen
- Fasefølge-/dreiefelt test, 2 polet for 3 faset nett
- Gjennomgangstest med lysdiode og akustisk signal
- Ekte spenningstest også uten batteri
- Automatisk selvtest funksjon
- Automatisk Av/På – ingen knapper
- Innebygd ekstra kraftig lommelykt
- Dobbel isolert, IP65, GS godkjent og KAT IV 600V

Elma 2100X leveres inkl. standard LR03 batterier og tilfredsstillende IEC 61243-3, EN 61010-1 KAT IV 600 og TUV/GS.

### Tekniske Data:

**Spenningsindikering:**

12, 24, 50, 120, 230, 400 og 690V AC/DC

**Spenningsmåling:**

0-690V AC/DC

**Digitalvisning:**

7,0 – 800/720V AC/DC

**Teststrøm:**

< 3,5mA

**Polsøker:**

100-690V AC

**Gjennomgangstest:**

0-

**Fasefølge:**

**Sikkerhet:**

**Batteri:**

**Kapslingsklasse:**

**Ledning:**

**Mål:**

**Vekt:**

**Tilbehør**

<b>EAN</b>	<b>EL.NR</b>	<b>Produkt</b>
5706445140190	8023338	Elma belteveske, åpen
5706445250646	8023369	Målespiss til Elma 2000/2100/X One/HT9, 4Mm
5706445250226		Hetter for Elma 2x00X, Kat IV
5060084081222	8062739	Kewprove 3