

Elma BM 257s – Multimeter med sann RMS

- Med Auto Check og temperaturmåling



Elma BM 257s er et minimultimeter med spennende funksjoner. Auto Check er en intelligent funksjon, som automatisk detekterer og velger AC spenning, DC spenning og gjennomgang / motstand. Alt du skal gjøre er å tilkoble instrumentet og måle. Low Z er spenningsmåling med lav impedans. Det vil si at målepunktet belastes og dermed sikres det at den reelle spenningen måles.

Instrumentet har innebygd berøingsfri detektering av elektriske felter, som bl.a. kan brukes til å påvise elektromagnetiske felter fra EDB skjermer. Kan også brukes som berøingsfri polsøker. Elma BM257s måler sann RMS strøm og spenning, motstand, frekvens, kapasitans, gjennomgang og temperatur.

Elma BM 257s har belyst display med hurtig analog bargraf. Instrumentet har en rekke ekstra funksjoner som bl.a. automatisk/ manuelt områdevalg, relativmåling, Peak hold, min/maks, datahold og auto-av. Med PC-kommunikasjonen og Windows programvaren (ekstra tilbehør) er det mulig å foreta OnLine datalogging.

Instrumentet er meget sikkert og robust, tåler feilbetjening og har høyeffektive sikringer. Tilfredsstillende IEC 61010-1 KAT III 600V, KAT IV 300V. Instrumentet leveres komplett med gummikappe, måleledninger, temperaturføler (trådføler -50 til +250°C), batteri og brukerveiledning.

Tekniske Data:

Spenning:

0-60m-600m-6-60-600-1000V AC/DC

Nøyaktighet:

DC: $\pm 0,5\%+2D$, AC: $\pm 1\%+3D$

Strøm:

0-500μ-5000μ-50m-500m-5-10A AC/DC

Nøyaktighet:

DC: ± 0,5% +3D, AC: ± 1,0% +3D

Motstand:

0-600-6k-60k-600k-6M-

Kapasitans:

Frekvens:

Temperatur:

Diodetest:

Gjennomgangstest:

Display:

Maks visning:

Batteri:

Mål:

Vekt:

Tilbehør

EAN	EL.NR	Produkt
5703317660077	8023309	K4 Overgang Temperaturadapter for standard type K føler
5706445410361	8062100	Programvare og USB-kabel for Elma 25x/20x serien
5706445410354	8024169	Magnet for Elma BM 20x/25x/52x/82x serien
5703534830307	8030438	Måleledningssett m. ø2/4mm KAT IV
5706445140183	8023057	Universalveske Elma mini
5703317400260	8023820	Sikring 630mA, 6x32mm, 200kA/500V
5706445111008	8062663	Sikring 10A, 10x38mm, 20kA/600V
5706445111374		Sikring 400mA, 6x32mm, 1000V
5703317400253	8023931	Sikring 11A, 10x38mm, 20kA/1000V
5703317670069	8023612	Elma CA600 Strømtang AC/DC
5706445140169	8023337	Universalveske Elma Maxi 120x275x55
5706445250059	8022326	K2608A Analog Strømtang
5706445250936	8024453	Kyoritsu 8115 ministrømtang
5706445410057	8023909	Trådføler type K med bananstikk
5706445520008	8023631	Elma CA60 Strømtang mA AC/DC
200100	200100	Kalibrering av multimeter opp til 5 sifre