

Elma VoltStick® Wide – Berøringsfri spenningsindikator, 12 til 1000V AC

– En følsom polsøker som indikerer spenning helt ned til 12V AC



VoltStick® Wide er en meget følsom berøringsfri polsøker med ekstra stort måleområde fra 12 til 1000V AC.

VoltStick® Wide er alltid på og klar til bruk og har for ekstra sikkerhet innebygd en ekte selvtest- og batteritest funksjon. Samtidig har vi valgt å utstyre VoltStick® Wide med en meget kraftig rød LED og en høy og tydelig lydindikering når det detekteres spenning. Enklere og mer sikkert kan det ikke gjøres.

Den innebygde kraftige LED lommelykten, lyser rett frem og gjør det derfor enkelt å se hvor man måler. VoltStick® Wide er har 2 følsomheter, som man enkelt kan skifter imellom. Dermed kan man detektere spenning fra 1000V og helt ned til ca. 12V AC.

Målespissen er smart utformet, slik den passer inn i alle typer stikkontakter, og det slanke design gjør VoltStick® Wide ideell å ha med i brystlommen.

VoltStick® Wide leveres inkl. batterier og Dansk/Norsk brukerveiledning, UL godkjent og CE-merket ihht. IEC 61010-1 KAT IV 600V.

Tekniske Data:

AC V område:

Batteri:

Dimensjoner:

Frekvens område:

Nettovægt:

Spændingsområde 1: 50 - 1000V AC

Spændingsområde 2: 12 - 1000V AC

2x 1,5V LR03 (inkl.)

152xØ17mm

40Hz...70Hz

40g

Min Spenningsområde 1 (AC):	50
Maks Spenningsområde 1 (AC):	1000
Min Spenningsområde 2 (AC):	12
Maks Spenningsområde 2 (AC):	1000
Min Frekvens (Hz):	40
Maks Frekvens (Hz):	70
Batteri :	2 stk , AAA, Inkl.
Vekt (g):	40
Dimensjoner HxBxD (mm):	152x17