

Metrel A1532 EVSE Elbil testadapter

Rask test av ladestasjoner for el-biler



Når du benytter A1532 EVSE adaptert med en Eurotester kontrollerer du enkelt og raskt elektrisk sikkerhet og funksjonalitet på EVSE ladestasjoner. Leveres med standard type 2 støpsel og enkle innstillinger med dreiehjul hvor du enkelt velger både PP og CP, ventilert- og ikke ventilert status.

Adapteren kan bl.a. benyttes sammen med MI3152XC og MI3155XDe. Ved å benytte en av disse testerne, er mulig å lage en profesjonell stasjon-basert rapport med MESM.

Adapteren har også en BNC utgang som gjør at du kan tilkoble denne mot et oscilloskop og se CP signalet (Control pilot signal) som gir oss informasjon om ladestrøm og status på ladestasjonen.

Adapteren leveres i veske og benyttes sammen med Eurotester fra Metrel.

Tekniske Data:

Input :	Max. 400V - 3 faser
Frekvens :	50Hz
Test strøm :	13A
PP (Proximity Pilot):	Åpen, 13, 20, 32, 63A
CP (Control Pilot):	A Ikke tilkoblet
:	B Tilkoblet
:	C Ikke ventilert ladning
:	D Ventilert ladning
:	E feil (CP til PE)
Beskyttelse:	IP40
Sikkerhed:	KAT II 300V, dobbelt isolert
Mål:	200x100x70mm

Vekt:

820g

Tilbehør

EAN	EL.NR	Produkt
3831063424512	8062891	Metrel MI3152 Eurotest XC
5706445321254	8023681	75 Ohm banan til BNC han adapter 1m
3831063429708	8023707	Metrel MI3155 Eurotest XDe
5706445840472	8023706	Elma 6100BT Bluetooth multimeter
5706445111602	8022301	EVSE Type 1 til Type 2 adapter
5706445480357	8023647	A1271 Bærevæske Smartec
3665349001391	8022189	50 Ohm banan til BNC han adapter 1m