

# Metrel MD9273 Sann RMS Lekkasjestrøm- & effektstrømtang med BT

Brukes alene eller i forbindelse med installasjonstester



## Tekniske Data:

AC A nøjagtighet:	$\pm 0,8 \pm 3d$
AC A område:	40 mA ...100 A
AC A oppløsning:	0,01 mA
AC V nøjagtighet:	$\pm 0,5 \pm 4d$
AC V område:	40 V ...600 V
AC V oppløsning:	0,01 V
Batteri:	2 x 1,5 V AAA alkaline
DC V nøjagtighet:	$\pm 0,5 \pm 4d$

<b>DC V område:</b>	40 V ...600 V
<b>DC V opløsning:</b>	0,01 V
<b>Dimensioner:</b>	185 mm x 62 mm x 42 mm
<b>Display:</b>	LCD
<b>Effekt område:</b>	0.000 W ...60 kW
<b>Fasevinkel:</b>	-180.0 ... 180.0
<b>Harmonisk:</b>	0 ...100%
<b>IEC 61010 Kategori:</b>	KAT IV 300 V
<b>Nettovægt:</b>	210 g
<b>Tangvidde:</b>	28 mm

## Tilbehør

<b>EAN</b>	<b>EL.NR</b>	<b>Produkt</b>
8033100180626	8023884	Line splitter Schuko
5706445480043	8023607	A1019 Tangadapt. til Eurotester
3831063429708	8023707	Metrel MI3155 Eurotest XDe