

Elma 106 VoltStick® – Beröringsfri polsökare



Elma 106 VoltStick® indikerar, utan elektrisk eller metallisk beröring enkelt och säkert växelspanning. När det är spänning (fas) indikeras det med ett kraftigt och tydligt orange ljus.

Det idealiska instrumentet till kontroll av bl a: Säkringar (behöver inte gängas ur), petsäkra vägguttag, brott på kablar och ledningar genom isoleringen, seriekopplade lampor i t ex ljusslingor och finner defekta lampor.

Elma VoltStick® 106 Uppfyller IEC 61010-1 CAT IV 1000V och levereras komplett inkl. manual och batterier.

Tekniska Data:

AC V område:	110-1000V AC
Batteri:	2x1,5V LR 03 (inkl.)
Dimensioner:	148x17 mm
Frekvens område:	15Hz...1kHz
Nettovikt:	40 g
Min spänningsområde (AC):	110
Max spänningsområde (AC):	1000
Min Frekvens (Hz):	15
Max Frekvens (Hz):	1000
Batteri :	2 st, AAA, Inkl.
Vikt (g):	40
Dimensioner HxBxD (mm):	148x17