

Elma 2100X – KAT IV

spännings-/ genomgångs-/ fasföljdstestare



Elma 2100X är en unik spännings-/genomgångstestare för extra hög säkerhet och med många smarta detaljer. Bl.a. en lång flexibel ledning, smart fastsättnings av testpinnen med avstånd så de passar direkt i vägguttaget. Geniala testspetsar med både 2 och 4mm diameter samt integrerad skyddshätta med förvaringsfickor för spetsarna.

Elma 2100X har både digital display och lysdioder samt många extra funktioner som gör det dagliga arbetet enklare och mer säkert. Instrumentet har automatisk skiftning mellan de olika funktionerna och spänningsindikeringen fungerar även utan batterier.

- Spänningstest, 2-poligt med lysdioder (12-690V AC/DC)
- Spänningsmätning med digital visning (7-800V AC/DC)
- Polsökare, enpoligt spänningstest som indikerar fasen
- Fasföljds-/rotationsriktningstest, 2-poligt på 3- fas nät
- Genomgångstest med lysdiod och akustisk signal
- Äkta spänningstest även utan batteri
- Automatisk självtestfunktion.
- Automatisk på/av – inga knappar.
- Inbyggd extra kraftig ficklampa.
- Dubbelisolerad, IP65, GS godkänd och kat IV 600V.

Elma 2100X levereras inkl. standard LR03 batterier och uppfyller IEC 61243-3, EN 61010-1 kat. IV 600 och TUV/GS. Testaren håller IP65, personskyddad upp till 690V jordpotential samt dubbelisolerad.

Öppen väska med bälteshållare finns som tillbehör till din spänningsprovare.

Tekniska Data:

Spänningsindikering:	12, 24, 50, 120, 230, 400 och 690V AC/DC
Digital visning:	7,0 – 800/720V AC/DC
Testström:	< 3,5mA
Polsökare:	100-690V AC
Genomgång:	0-
Fasföljd:	
Arbetstemperatur:	
Säkerhet:	
:	
Kapslingsklass:	
Ledning:	
Batteri:	
Mått:	
Vikt:	

Tilbehör

EAN	E-NR	Produkt
5706445250646	4210686	Reservspets 4mm till Elma2000/2100/X One/HT 9
5706445140190	4210864	Universalväska Elma öppen med bälteshållare
5706445250226	4200183	Plasthatt för Elma 2x00X, Kat IV
5060084081222	4200778	Kewprove 3
5706445320608		60440 bananhylsa 4mm med fjäder