

Elma CA60 Strömtångsadapter – milliampere AC/DC



- Tångströmsadapter speciellt användbar för mätning av små strömmar både AC och DC upp till 60 A.
- Strömtången har millivoltutgång och kan användas ihop med alla instrument som har mV område.
- Uppfyller IEC 61010-1 KAT II, 300V och är försett med lysdioder för påslaget instrument och låg batterispänning.
- Levereras inkl. fast monterade testkablar, batteri och manual.

Tekniska Data:

Mätområde 1:	10m-15A AC/DC
Utgång:	1mV/10mA
Noggrannhet:	DC $\pm 1,5\%$ +5mA, AC $\pm 2\%$ +5mA
Mätområde2:	100m-60A AC/DC
Utgång:	1mV/100mA
Noggrannhet:	DC $\pm 2\%$ +20mA, AC $\pm 2\%$ +30mA
Tångöppning:	9 mm
Batteri:	9V 6F22 (inkl.)
Mått:	195x70x33 mm
Vikt:	250 g

Tilbehör

EAN	E-NR	Produkt
200160	200160	Kalibrering av strömtång