

## Elma 106 VoltStick® – Beröringsfri polsökare



Elma 106 VoltStick® indikerar, utan elektrisk eller metallisk beröring enkelt och säkert växelspanning. När det är spänning (fas) indikeras det med ett kraftigt och tydligt orange ljus.

Det idealiska instrumentet till kontroll av bl a: Säkringar (behöver inte gängas ur), petsäkra vägguttag, brott på kablar och ledningar genom isoleringen, seriekopplade lampor i t ex ljusslingor och finner defekta lampor.

Elma VoltStick® 106 Uppfyller IEC 61010-1 CAT IV 1000V och levereras komplett inkl. manual och batterier.

### Tekniska Data:

<b>AC V område:</b>	110-1000V AC
<b>Batteri:</b>	2x1,5V LR 03 (inkl.)
<b>Dimensioner:</b>	148x17 mm
<b>Frekvens område:</b>	15Hz...1kHz
<b>Nettovikt:</b>	40 g
<b>Min spänningsområde (AC):</b>	110
<b>Max spänningsområde (AC):</b>	1000
<b>Min Frekvens (Hz):</b>	15
<b>Max Frekvens (Hz):</b>	1000
<b>Batteri :</b>	2 st, AAA, Inkl.
<b>Vikt (g):</b>	40
<b>Dimensioner HxBxD (mm):</b>	148x17