

Combitest 422 inkl. EVSE-adapter och - multimeter, kabeltrumma och bläckfisk

Stort EVSE-installationsset i väska



Det stora EVSE-installationssetet levererat i en praktisk och hård väska:

Combitest 422 är den kända installationstestaren, som utför alla installationstester utan färgrika menyer och andra krusiduller: isolationstest, Ikmin, JFB typ B, 6 mA DC-övervakning, osv.

EVSE-200 simulerar anslutning av en bil till ladduttag, och möjliggör mätning och verifikation av ladduttag.

Elma 6100EVSE är inte bara en True RMS-multimeter, den kan också anslutas till EVSE-200 och användas till att läsa CP- och PP-signaler från ladduttaget.

B-Reel 30m är ett tillbehör som används för att kontrollera skyddsledarens kontinuitet tillsammans med installationstestaren.

Elma Easy-ISO – också känd som bläckfisken – är dina extra händer: magneterna passar perfekt på t.ex. JFB, och är perfekt för isolationstest.

Tekniska Data:

2-poligt jordmotstånd:

Mätområde:

0-20-200-2000-3000 Ω ;

Upplösning:

0,01-0,1-1 Ω ;

Kortslutningsström/Loopimpedans :

Motstånd:

0-10-200 Ω ;

Upplösning:

0,01-0,1 Ω ;

Kortslutningsström:

0-24,4kA

Isolationsmätning:	
Mätområde:	0-20-100-200-1000MΩ;
Upplösning/Mätström:	0,01-0,1-1MΩ;
Testspänning:	50-100-250-500-1000V
Lågohmsmätning:	
Område:	0-20-100Ω;
Upplösning:	0,01-0,1Ω;
JFB typ A, B, AC och selektiva:	
Märkström:	6, 10, 30, 100, 300, 500, 650, 1000mA
Frånkopplingstid:	0-1000ms
Generellt:	
Spänning:	15-460V
Frekvensområde:	47-64Hz
Minne:	999 platser
Batterier:	6x1,5V LR06 uppladdningsbara (inkl.)
Mått/vikt:	225x165x105 mm/1,2 kg

Tilbehör

EAN	E-NR	Produkt
8052870670762	4202622	Combitest 422
5706445840632	4202797	Elma EVSE-200 type 2 adapter
5706445840656	4202796	Elma 6100EVSE multimeter med BT och CP EVSE-avläsning
5706445320981	4200445	Elma B-Reel kabelrulle 30m 0.75 mm ²
5706445320769	4210758	Elma Easy-Iso
5706445111305	4290345	Elma väska #55, IP67