

## EXFO FLS-140 Visuell fiberfelsökare

Fiberljuskälla i fickstorlek



Högeffektiv visuell fiberfelsökare i fickstorlek - det idealiska verktyget för fiberteknikern.

Med EXFO FLS-140 är det enkelt att identifiera fibrer från ända till ända och lokalisera eventuella fiberändar. Dess röda laser lyser genom alla typer av fiberkablar och hittar brott, felmonterade kontakter, skarvar och andra fel. Felen visas genom att ett klart, rött visas där felet är.

EXFO FLS-140 kan avge laserljus på ett avstånd av upp till 5km.

Med sitt fickformat kan EXFO FLS-140 tas med överallt. Tack vare det speciellt designade aluminiumhuset, är EXFO FLS-140 det perfekta verktyget för fiberteknikern.

EXFO FLS-140 matas via 2 st. AAA (LR03) batterier och har en livslängd på upp till 40 timmars kontinuerlig drift.

### Tekniska Data:

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| <b>Batteri:</b>          | 2 x AAA LR03 batterier          |
| <b>Batterilivslängd:</b> | Ca. 40 timer                    |
| <b>Våglängd område:</b>  | 650 til 660nm                   |
| <b>Dimensioner:</b>      | Længde: 157mm, diameter: 12mm   |
| <b>Driftstillstånd:</b>  | Pulserende eller kontinuerlig   |
| <b>Funktion:</b>         | 2 til 3 Hz                      |
| <b>Laserklass:</b>       | 2                               |
| <b>Nettovikt:</b>        | 70g inkl. batterier             |
| <b>Power Output:</b>     | 0,6mW (ved 50/1125um fiber)     |
| <b>Räckvidd:</b>         | 5km (afhængig af fiberdæmpning) |
| <b>Kabeltyp mätning:</b> | Single mode; Multi mode         |

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>Batteri:</b>                | 2 st, AAA, Inkl. |
| <b>Vikt (g):</b>               | 70               |
| <b>Dimensioner HxBxD (mm):</b> | 157x12           |

## Tilbehör

| <b>EAN</b>    | <b>E-NR</b> | <b>Produkt</b>                               |
|---------------|-------------|--|
| 5706445470938 | 4200477     | Fiberrengöring till SC, ST och FC anslutning |
| 5706445470945 | 4200478     | Fiberrengöring till LC och MU anslutning     |