

## Metrel A1532 EVSE-adapter

-Testa el-bilsladdare



Snabb och automatisk test av laddningsstationer för elbilar.

När du använder dig av A1532 EVSE adapter med Eurotest XC eller din XDe kontrollerar du enkelt och snabbt elsäkerhet och funktionalitet av EVSE-laddare. Adaptern levereras med standard typ 2 plug med enkla inställningar och med vridomkopplare på adaptern, så simulerar och väljer man lätt både PP och CP ventilerat- och icke ventilerad status.

BNC utgång för avläsning av CP signal med tex. ett Oscilloskop (Tillbehör).

Eurotest XC och XDe erbjuder också autosekvens, EVSE rapporter och mycket mer för enkel testning och dokumentation.

Adaptern kommer redo att användas i en väska.

### Tekniska Data:

**Input:**

**Frekvens:**

**Testström:**

**PP (Proximity Pilot):**

**CP (Control Pilot):**

:  
:  
:

Max. 400V - 3 faser

50Hz

13A

Öppen, 13, 20, 32, 63A

A Icke ansluten

B Ansluten

C Icke ventilerad laddning

D Ventilerad laddning

:	E Fel (CP till PE)
<b>IP Klass:</b>	IP40
<b>Säkerhet:</b>	KAT II 300V, dubbel isolerat
<b>Testledning:</b>	50 cm
<b>Mått:</b>	200x100x70mm
<b>Vikt:</b>	820g

## Tilbehör

<b>EAN</b>	<b>E-NR</b>	<b>Produkt</b>
3831063424512	4201442	Metrel MI3152 Eurotest XC
3831063429708	4202058	Metrel MI3155 Eurotest XDe
5706445840472	4202157	Elma 6100BT Bluetooth multimeter
5706445111602	4290370	EVSE Typ 1 till Typ 2 adapter
5706445480357	4210033	A1271 väska till Metrel Smartec
3665349001391		50 Ohm banan til BNC han adapter 1m