

VoltStick® Wide– beröringsfri polsökare 12 - 1000V AC

Med extra stor känslighet ner till 12V, med kraftigt ljus, ljud och riktig ficklampa



VoltStick® Wide är en superkänslig, beröringsfri polsökare med extra stort mätområde från 12 till 1000V AC.

VoltStick® Wide är alltid igång och klar för användning och har för extra säkerhet en inbyggd äkta självtest- och batteritestfunktion. Samtidigt har vi valt att utrusta VoltStick® Wide med en mycket kraftig, röd LED samt en hög och tydlig ljudindikering när man detekterar spänning. Enklare och mer säkert kan det inte göras.

Den inbyggda, kraftiga LED-ficklampa lyser framåt och gör det därmed enkelt att se var man mäter. VoltStick® Wide är försedd med 2 känslighetsnivåer, som man enkelt kan skifta mellan. Därmed kan man detektera spänning från 1000VAC och ända ner till ca. 12VAC.

Mätspetsen är utformad så att den passar in i alla typer av vägguttag i världen och den slanka designen gör VoltStick® Wide idealisk att ha med i bröstfickan.

VoltStick® Wide levereras inkl. batterier och svensk manual, är UL-godkänd och CE-märkt enligt IEC 61010-1 KAT IV 600V.

Tekniska Data:

AC V område:

Spændingsområde 1: 50 - 1000V AC

Spændingsområde 2: 12 - 1000V AC

Batteri:

2x 1,5V LR03 (inkl.)

Dimensioner:

152xØ17mm

Frekvens område:

40Hz...70Hz

Nettovikt:	40g
Min spänningsområde 1 (AC):	50
Maxspänningsområde 1 (AC):	1000
Min spänningsområde 2 (AC):	12
Max spänningsområde 2 (AC):	1000
Min Frekvens (Hz):	40
Max Frekvens (Hz):	70
Batteri :	2 st, AAA, Inkl.
Vikt (g):	40
Dimensioner HxBxD (mm):	152x17